Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted whitout written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gescannte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical modifications will be reserved.

von Stocko freigegebene Leiter: / wire approved by Stocko:	ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik zum direkten und indirekten Stecken ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings for direct and indirect connections	Raster: / pitch:	Identifikator: / identification:	Blatt: / page:
0,22-0,35mm²		2,5mm	MFVV_7234-013_B_KF	B

Fehlende Maße und Hinweise siehe separate Kundenzeichnung
Missing dimensions and notes see separate customer drawing

STOCKO CONTACT GmbH & Co. KG



vereinfachte Darstellung
einer möglichen Abart
simplified representation
of possible variation



Beispiel Artikelbezeichnung :
example part description :

MFVV 7234-013-W60-CCC-0MM-NN

- MFVV — Alpha-Teil der Artiklbezeichnung / alpha part of the part description
- 7234 — Verpackungscode / packing code
- 013 — Artikel-Nr. / part no.
- W60 — Polzahl / no. of poles
- CCC — Kontaktcode / contact code
- 0 — Abart / variant
- MM — Material und Farbcode / material and colour code
- NN — Farbmarkierung / colour marking "C"
- 0 — Farbmarkierung / colour marking "D"

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-013	Positionierung nach letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7210-0XX A	⏃ = Codiersteg zwischen den Kammern solid wall between chambers MH 7210-0XX A Bemerkung / remark	Positionierung vor erster Kammer outside code variant before first chamber MH 7210-0XX A	Codierungsvariante siehe Tabelle keying variant see chart MH 7210-013
MFVV 7234-013-W60-CCC-0MM-NN	13	W W W W W W W W W W W W W	ZA		13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ⏃		00 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-013-W61-CCC-0MM-NN	13	W W W W W W W W W W W W W	ZD	Z	13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		00 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-013-W62-CCC-0MM-NN	10	W W W W W W W W W W	ZC	X	13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ⏃ ⏃ ⏃ teilbestückt / selectively loaded		00 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-013-W63-CCC-0MM-NN	13	W W W W W W W W W W W W W	ZE	X	13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		00 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-013-W64-CCC-0MM-NN	13	W W W W W W W W W W W W W	ZF	X	13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	X	00 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-013-W65-CCC-0MM-NN	13	W W W W W W W W W W W W W	ZG	X	13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ⏃	X	00 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-013-W66-CCC-0MM-NN	13	W W W W W W W W W W W W W	ZH	X	13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ⏃	X	00 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-013-W67-CCC-0MM-NN	12	W W W W W W W W W W W W	ZA		13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ⏃ teilbestückt / selectively loaded		00 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
					13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		

-VV-

Verpackungscode / packing code

VV	Verpackungsart / packaging	Bemerkung / remark
MP	Magazinpaket / magazine parcel	WN 50.225
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel	WN 50.225

-W-

Kontaktcode / contact code

W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material material	Veredelung plating	Farbkennzeichnung Kontaktcode contact code colour identification (nach / acc. to WN 30.62 / WN 30.83) Bereich / area "A"
0	RF 8109	CuSn	Sn	
Z	RF 8109.500			
1	RF 8109.010	CuSn	Au 0,8	
X	RF 8109.510			
3	RF 8109.030	Cu-Legierung Cu-alloy	Au 0,8	AC (grün / green)
V	RF 8109.530			
T	RF 8109.550	CuSn	Ag 2	AI (orange / orange)
Kundenspezifisch, nicht für Neueinrichtungen freigegeben! Customer-specific, not released for new installations!				
4	RF 8109.040	CuSn	Au 0,2	AR (dunkelbraun / dark brown)

-CCC-

Material und Farbcode
material and colour code

Materialinformation siehe Kundenzeichnung
material data see customer drawing

Leergehäuse / housing
MHL 7234-...-G

WN 14.0617.01 (PA66-GF25)

Code-Nr. code no.	Farbe / colour
361	Rot / red
605	Moosgrün / moos green
905	Schwarz / black
960	Natur / nature

Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung:
appendix at the end of the part description: -G

-MM-

Farbmarkierung / colour marking
Bereich / area "C"

Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83
code no. for colour marking see WN 30.83

00	ohne Farbmarkierung without colour marking

-NN-

Farbmarkierung / colour marking
Bereich / area "D"

Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83
code no. for colour marking see WN 30.83

00	ohne Farbmarkierung without colour marking

Index index	Änderung / modification	Datum date	Name name
23	bei Kontaktcode 4 Veredelung korrigiert (Au war Ag)	05.09.23	U0001349
22	Abart -W67- hinzu	30.05.22	U0013643
21	Abart -W66- hinzu	05.08.19	U0013643

	Datum date	Name name	Projektleiter project manager	
erstellt prepared	15.03.05	U0001349	D.M.	MFVV 7234-013

Verteiler distributor
Empfänger receiver
SDH
SDW

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: http://www.stocko.de/catalog-pdf/safety-information.pdf Respect general safty and processing information for connectors and contacts: http://www.stocko.de/catalog-pdf/sicherheitshinweise.pdf